

NOTA TÉCNICA: ADSL con IP dinámica

GRABADORES DIGITALES SAMSUNG (SERIE SHR)

Esta nota técnica describe cómo configurar la conexión del videograbador a Internet mediante ADSL con IP dinámica, utilizando el servicio DDNS.

Requisitos del DVR:

- SHR de la serie 2000: versión de Firmware 1.8.4 o superior.
- SHR de la serie 4000: versión de Firmware 1.7 o superior.
- SHR de la serie 5000: todas las versiones de firmware soportan DDNS.

Requisitos del Software Remoto:

- Aplicación Smart Viewer versión 2.07 o superior (sólo válido para las series 2000 y 4000).
- Software NetI (cualquier versión).

Configuración a realizar localmente en el grabador:

1. En Menú -> Enlaces -> Ajustes de Protocolo de Transferencia -> Sitio DDNS seleccionar "Samsung DDNS".
2. Anotar la dirección MAC del equipo (que se muestra en Menú -> Sistema -> Información de Sistema), puesto que este dato será necesario para dar de alta el DVR en el software remoto.

Acceso remoto:

- Por **software**: Seleccionar acceso por dirección MAC, y rellenar el campo correspondiente con la MAC del grabador.
- Por **Internet Explorer** (sólo para los grabadores de la serie 5000): Introducir, en el campo de dirección web del navegador, la URL correspondiente al grabador, siguiendo el siguiente criterio mostrado en la tabla adjunta debajo: "<http://>" seguido de "*letra correspondiente*" según modelo de grabador y a continuación los *últimos 6 caracteres de la dirección MAC* del equipo seguido de ".websamsung.net". Por ejemplo, para conectar con un grabador cuya dirección MAC es 00:0C:8C:FF:00:A9, teclear <http://hff00a9.websamsung.net>

DIRECCIÓN MAC	DIRECCIÓN URL
00-00-F0-ab-cd-ef	http://nabcdef.websamsung.net
00-16-6C-ab-cd-ef	http://mabcdef.websamsung.net
00-68-36-ab-cd-ef	http://pabcdef.websamsung.net
Otras direcciones...	http://habcdef.websamsung.net

Dept. Técnico Hommax Sistemas